将.btw 文档下载到打印机

- 1. 运行 BarTender 软件,编辑标签模板并保存。(如 DEMO.btw,注意:档案名 不要有中文)
- 2. 点击菜单栏的"文件"→"导出打印机代码和模板"



3. 在弹出的小窗口选择"TSC KP-100/200"后,点击"导出"

导出打印机代码模板		
打印系统①: TSC I	KP-100/200 (Flash)	更多选项(0)
◎ 到端口 (USB0	03)(P)	
◎ 全部位于一个	·文件中(A)	
文件名(10);		浏览(13)
◎ 单独的格式文	【件和数据文件(S)	
格式文件(E);		浏览(R)
	□ 仅打印机代码(C)	
数据文件(<u>D</u>);		浏览(₩)
	与出(E) 关闭 取消	帮助

4. 若模板中包含变量,可点击"更多选项"设置变量

导出打印机代码模板	
打印系统①: TSC KP-100/200 (Flash) 输出 打印机代码模板选项	▼ 更多选项(O)… X
模板字段 打印机 对象打印方法 性能 → 打印对话框数据源 → 格式 ID/名称 → 副本 → 副本 → 副本 → 副本 → 副本 → 副本 → 副本 → A 文本 1 → A 文本 2	高級 外部键盘 ● 启用外部键盘(CDU)提示 提示文本(2): Enter Data 数据库字段名 来源(R): 提示文本 【显示文本 【本源(N): Enter Data ⑦ 添加字段定界符(2)

5. 传输过程中,打印机上的指示灯会一直闪烁,待打印机绿灯恒亮时,表明已 传输成功,此时使用 DiagTool 小工具查询是否已下载到打印机.(DiagTool 下 载请打开下方链接,点击"工具软件/工具程序/Diagnostic Tool V1.63"下载: https://www.chinatsc.cn/SC/support/support download/TTP-244 Pro)

DiagTool v1.64	E-E-5-6		Ti 7 matter	in amon Al	
- 语言		0 <u></u>			▼ 沿会
		· 3£不		1	
打印机设定档案管	理 点阵字工具 通讯	工具			
──档案下载────			言息		──────────────────────────────────────
档案类型			DRAM (• FLAS	H C CARD	
	浏览	DEMO	. BAS	内存大小	
				4096 KB	FLASH
文件名称				可用内存大小	
档案未小		Butes		2559 KB	C CARD
145K) (*1*	1	Dy ces			
内存装置	FLASH 💌				
字型预览	下载		```	读取	格式化
	P#X			(KAX	1#35/16

6. 调用档案打印。

没有变量时,输入档案名及回车符(如 DEMO 回车符)即可打印此档案。 以下为使用 DiagTool 小工具测试。

🖨 DiagTool v1.64	
语言 単位 简体中文 ▼ ● 英吋 ○ 憂米	通讯接口 USB ▼ 设定
打印机设定 档案管理 点阵字工具 通讯工具	
Editor DEMO	
0 2	
C 3	
C 4	
0.5	
C 6	
C 7	
C 8	
C 9	
C 10	
C 11	
C 12	
传送档案 传送数据	载入储存

有变量时,输入档案名回车,再输入对应的变量数据回车,点击"传送数据"按 钮即可打印对应模板

DiagToo	l v1.64	10.00		i / with	CO NAMES	Aat /	
- 语言			 C		·通讯 USB	接口 ▼	设定
					,		
打印机设定	档案管理 !	点阵字工具	上共				
	EMO 2345678						
	2040010						
C 2							
C 3							
C 4							
C 5							
C 6							
0.7							
C 8							
C 9							
C 10							
O 11							
C 12							
	传送档案	传送数据				载入	储存